同軸変換ユニット

WX-SA002

(受信機側・アンテナ側 セット販売) オープン価格





- 既設の同軸ケーブルを利用して 1.9 GHz 帯デジタルワイヤレス マイクシステムを使用可能
- 同軸ケーブルは、 最大 100 mまで使用可能


※ 推奨ケーブルは 5C-2V、5C-FB

受信機側用、アンテナ側用を セットでご提供


壁に設置されたスイッチボックス※に取り付け可能 ③ ねじを締める ②カバーを 取り付ける スイッチボックス 83.5 mm ①スイッチボックス取付用ねじ 2本で固定する

※ 参考: 1コ用スイッチボックス(カバー付) DS4911K(パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 取扱い製品)

■システム構成例



■接続例



_____ 設置・接<u>続時のご注意</u>


11 ループ抵抗を 5 Ω以下にしてください。

同軸変換ユニットに同軸ケーブルを接続する前に、以下の確認をすることで ケーブル長の妥当性や、ケーブル接触不良がないかの確認ができます。

同軸ケーブルの片 側の心線と外部導 体をショートする 同軸ケーブルのもう片側で心線 と外部導体間の抵抗値 (ループ 抵抗) をテスターで測定する 抵抗値が5Ω以下で **あること**を確認する


抵抗値が 5Ω 以上の場合、 以下の可能性があります。

- ●ケーブル長が長過ぎる
- ●同軸ケーブルの途中に接触不良がある (特に既設の同軸ケーブルの場合はご注意ください)



2 誘導雷対策のため、 アース線を取り付けてください。

本機 (受信機側)の背面のアース端子を、電源コンセントのアース端子などに接続して取り付けてください。




■接続動作条件

接続するアンテナ、受信機、増設受信機は すべて V5.00以降のファームウェアが実装された製品をお使いください。

		WX-SE200A	WX-SA250A	システム動作可否
WX-SR202A/SR204A (2020年11月生産分以降)	V5.00以降	V5.00以降	V5.00以降	○ 動作します
	V5.00以降	V4.00 V3.00	V5.00以降	× 動作しません
	V5.00以降	V5.00以降	V4.00 V3.00	× 動作しません

※アンテナ、受信機、増設受信機は 2020 年 11月生産分 (TKロット) から V5.00以降になっています。 ※アンテナ、増設受信機は 2020年10月生産分 (TJロット) 以前の場合、V5.00以降にバージョンアップすることができます。 ファームウェアは、パナソニック Webサイトよりダウンロードください。

■寸法図



■定格

電源	供給元	ワイヤレス受信機
ワイヤレス受信機接続端子 (受信機側同軸変換ユニット)	コネクター	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル
	配線距離	最大 5 m
ワイヤレスアンテナ接続端子 (アンテナ側同軸変換ユニット)	コネクター	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル
	配線距離	最大 50 m
同軸ケーブル接続端子 (受信機側同軸変換ユニット) (アンテナ側同軸変換ユニット)	コネクター	BNC
	使用ケーブル	5C-FB、5C-2V 同軸ケーブル
	配線距離	最大 100 m

表示(インジケーター)	[通電] 通電表示灯、[状態] 状態表示灯		
使用温度範囲	0 ℃~ 45 ℃		
使用湿度範囲	10 % ~ 90 % (結露なきこと)		
寸法	約 90 mm (幅)×135 mm (高さ)×46 mm (奥行)		
質量	約 0.25 kg (受信機側、アンテナ側同軸変換ユニット 各1台)		
仕上げ	セイルホワイト (マンセル N9.3 近似値)		
付属品	スイッチボックス取付用ねじ (M4×25 mm)×4 壁取付用ねじ (木ねじ 4.1×25 mm)×4		

[※] 同軸変換ユニットは屋内用です。屋外に設置する際は、屋外設置用のボックスに格納してください。

■関連機器

天井・壁面取付が可能な ワイヤレスアンテナ

ワイヤレスアンテナ **WX-SA250A**



ワイヤレスアンテナを8台まで接続可能な 2ch受信機

ワイヤレス受信機(2ch) WX-SR202A ォープン価格

ワイヤレスアンテナを8台まで接続可能な 4ch受信機

Talisalisalini di

ワイヤレス受信機(4ch)WX-SR204A ォープン価格

ワイヤレス受信機に最大3台接続可能な 増設用受信機



増設ワイヤレス受信機(4ch) WX-SE200A オープン価格

※ ご注意: 同軸変換ユニット使用の場合はワイヤレス受信機に1台まで接続可能です。

複数システム使用時に同期用アンテナへ 電源供給するユニット

アンテナ給電ユニット(WX-SA250A用) WX-SA001オープン価格



アンテナ給電ユニットWX-SA001と 同軸変換ユニットの接続方法

受信機と同軸変換ユニットの間に接続します。 (受信機ー給電ユニットー同軸変換ユニット)

ざ注意:メインシステムの基準アンテナ以外には接続しないでください

パナソニック システムお客様ご相談センター



0120-878-410

受付: 9時~17時30分 (土・日・祝日は受付のみ) 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 (お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)

ホームページからのお問い合わせは https://connect.panasonic.com/jp-ja/support

パナソニック コネクト株式会社 メディアエンターテインメント事業部

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

WW-JJ1A205 2023 · 10 · 000 · U3

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

●本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。