■Let's note NX2 バッテリーパック(S)搭載 11.6型HD液晶モデルの主な仕様

品　番		Windows 8モデル CF-NX2RWJTS◆	Windows 7プレインストール済みモデル CF-NX2RWJCS◆
OS※1	インストールOS	Windows 8 Pro 64ビット(日本語版) (Windows 7 Professional ダウングレード権含む)	Windows 7 Professional 32ビット (日本語版) プレインストール済みモデル(Windows 8 Proダウングレード権行使)
	ベースOS		Windows 8 Pro 64ビット(日本語版)/ Windows 7 Professional 32ビット(日本語版)/ Windows 7 Professional 64ビット(日本語版)
CPU		インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー(インテル® スマートキャッシュ 3MB※2、動作周波数2.50GHz)	
チップセット		モバイルインテル® HM76 Express チップセット	
メインメモリー※2		標準4 GB※3 DDR3L SDRAM(最大8 GB)※4空きスロット1	
ビデオメモリー※2		最大 1664 MB(メインメモリーと共用)※5	最大 1544 MB(メインメモリーと共用)※5
グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)	
ハードディスクドライブ※6		ハードディスクドライブ:250 GB(Serial ATA)	
		上記容量のうち約10 GBをリカバリー領域、約1 GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	上記容量のうち約30 GBをリカバリー領域、約300 MBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)
表示方式		11.6型(16:9)TFTカラー液晶 HD(1366×768ドット)	
	内部LCD表示	1366×768ドット:約1677万色※7	
	外部ディスプレイ表示※8	1024×768ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1360×768ドット、1366×768ドット、1400×1050ドット、1600×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット:約1677万色	
	本体+外部ディスプレイ同時表示※8	1024×768ドット、1280×768ドット、1360×768ドット、1366×768ドット:約1677万色※7	
無線LAN※9		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠※10(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
WiMAX・ワイヤレスWAN		搭載されていません	
LAN※11※12・モデム※13		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・データ:56 kbps(V.90)※14 FAX:14.4 kbps/ボイス非対応	
Bluetooth		搭載されていません	
サウンド機能		PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ		搭載されていません	
カードスロット		PCカードスロット 搭載されていません、SDメモリーカードスロット※15×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応)	
拡張メモリースロット		DDR3L 204ピン SO-DIMM×1(1.35V/PC3-10600/DDR3L SDRAM)	
インターフェース		USB2.0ポート×1(右側面)※16、USB3.0ポート×2(左側面)※17、LANコネクター(RJ-45)※11、モデムコネクター(RJ-11)※13※14、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子※18、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))※19、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)	
カメラ		搭載されていません	
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横)/16 mm(縦)(一部キーを除く)/ホイールパッド	
電　源	ACアダプター※20	入力:AC 100 V ～ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力:DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用	
	バッテリーパック	バッテリーパック(S):7.2 Vリチウムイオン・公称容量6800 mAh/定格容量6400 mAh	
バッテリー	駆動時間※21(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)	付属のバッテリーパック(S)装着時:約9時間	
		別売りのバッテリーパック(L)装着時:約18.5時間	
	充電時間※22(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)	・付属のバッテリーパック(S)装着時:約2.5時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時) ・別売のバッテリーパック(L)装着時:約4時間(電源オフ時)、約5時間(電源オン時)	
	残量表示補正の所要時間	・満充電にかかる時間　:最大3時間 ・完全放電にかかる時間　:約3.5時間	
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※23		最大約65 W※24/ 2011年度基準　N区分0.108 AA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39 W	
外形寸法(突起部除く)		幅295 mm×奥行197.5 mm×高さ※25 26.4 mm	
質　量※26	パソコン本体	約1.16kg(付属のバッテリーパック(S)(約0.22kg)装着時)	
	ACアダプター	約0.2kg(電源コード(約0.06kg)除く)	
使用環境条件		温度:5℃～35℃、湿度:30%RH～80%RH(結露なきこと)	
導入済みソフトウェア※1		Microsoft® Internet Explorer 10、ネットセレクター3、無線ツールボックス、Adobe Reader、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、Hotkey 設定、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ、Microsoft® Windows® Media Player 12、プロジェクターヘルパー、PC情報ポップアップ、PC情報ビューアー、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ※27、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※28、DirectX 11、Microsoft® .NET Framework 4.5、インテル® PROSet/Wireless Software、セキュリティ設定ユーティリティ※29、「iフィルター6.0」30日間無料お試し版※29、NumLockお知らせ※29※30、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※29、USBキーボードヘルパー※29、ディスプレイヘルパー※29、Wireless Manager mobile edition 6.0※29※31、Dashboard for Panasonic PC、画面分割ユーティリティ、リカバリーディスク作成ユーティリティ、USB充電設定ユーティリティ	Microsoft® Internet Explorer 9、ネットセレクター3、無線切り替えユーティリティ、Adobe Reader、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、Hotkey 設定、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ、Microsoft® Windows® Media Player 12、プロジェクターヘルパー、インテル® WiDi ソフトウェア※32、クイックブートマネージャー、PC情報ポップアップ、PC情報ビューアー、Aptio セットアップユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ※27、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※33、DirectX 11、Microsoft® .NET Framework 4.0、インテル® PROSet/Wireless Software、インテル® My WiFi テクノロジー、セキュリティ設定ユーティリティ※29、「iフィルター6.0」30日間無料お試し版※29、NumLockお知らせ※29※30、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※29、USBキーボードヘルパー※29※34、ディスプレイヘルパー※29、Wireless Manager mobile edition 5.5※29※31、ズームビューアー※29、ぴったりビュー※29、Dashboard for Panasonic PC、画面分割ユーティリティ、USB充電設定ユーティリティ、リカバリーディスク作成ユーティリティ
付属品		ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書　等	

＊上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
◆インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー搭載モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。※1 Windows 8モデルの場合、お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします(Windows 7 Professionalへのダウングレードは不可)。Windows 7プレインストール済みモデルの場合、お買い上げ時にインストールされているOSと、リカバリー機能を使ってインストールするOSを両方同時に使用することはできません。どちらかのOSをインストールしてご使用ください。ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールすると、インストールするOS(Windows 7(32ビット)またはWindows 7(64ビット))を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。Windows 7とWindows 8の切り替えにはリカバリーディスクが必要です。※2 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。※3 Windos 7 32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4GB ～ 3.5GB)。※4 最大メモリー容量に拡張する場合、空きスロットに別売の増設メモリー(4GB)を1枚装着する必要があります。※5 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。Windows 7(64ビット)では最大1696MBになります。※6 ハードディスクドライブ容量は1MB=1,000,000バイト。1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※7 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※8 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。※9 有効距離は802.11b/g/n 見通し50m、802.11a 見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。※10 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※11 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※12 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※13 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。※14 モデムは一般電話回線専用です。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。※15 当社製SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードの動作を確認済み。(詳細な検証結果はホームページをご覧ください)すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※16 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※17 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※18 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※19 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。※20 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※21 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0/Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)につきましてはホームページをご覧ください。※22 バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効(電源オン/オフ)時の充電時間は約5.5時間(付属のACアダプターを使用した場合)。バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)です。※24 パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。(ただし、ピークシフト制御期間中は約1W)ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。※25 最厚部は32.5mm。(突起部は除く)※26 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※27 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。※28 リカバリーディスクから実行するユーティリティです。※29 使用時にセットアップする必要があります。※30 テンキーモードに設定されていても、System Session Managerがインストールされていない場合は、Windowsのサインイン画面で「NumLockお知らせ」画面は表示されません。※31 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクターTH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW430/PT-FX400と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400は別途ワイヤレスモジュール(別売り)が必要です。無線LAN接続する場合、内蔵の無線LANで接続できます。※32 お使いになるにはインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプター(市販品)が必要です。外部ディスプレイ(テレビを含む)には、HDMI入力端子またはAV入力端子(コンポジット映像入力)が必要です。※33 修復用領域上で実行するユーティリティ。(実行できない場合はリカバリーディスクから実行してください)。※34 System Session Managerがインストールされていない場合は、Windowsログオン画面でUSBキーボードヘルパーは動作しません。＊一般的にWindows 8/Windows 7、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

●推奨ドライブについて
http://askpc.panasonic.co.jp/work/drive/
推奨品 株式会社 バッファロー　DVSM-PN58U2Vシリーズ

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。
推奨品 株式会社 バッファロー　WZR-600DHP

■オプション

品　名	品　番	希望小売価格(税抜)
バッテリーパック(L)※1 ・質量:約0.43 kg	CF-VZSU76JS	15,000円
バッテリーパック(S)※1 (同等品を本体に標準添付) ・質量:約0.22 kg	CF-VZSU75JS	10,000円
RAMモジュール 4GB (204ピン SO-DIMM PC3-10600/DDR3L SDRAM)	CF-BAX04GU	オープン価格
ACアダプター(同等品を本体に標準添付) ・質量:約0.2 kg ・電源コード(約0.06 kg)付属※2	CF-AA6412CJS	10,000円
ミニACアダプター 質量:約0.11 kg(ウォールマウント約0.02 kg付属) 電源コード(約0.06kg)付属※2	CF-AAA001AS	6,000円
プライバシーフィルター	CF-VPS03JS	オープン価格

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
W52 W53 W56

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。基準、適合製品および環境性能レーティングの詳細は、
http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.htmlをご覧ください。
★★★ V12

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/