

## DIGITAL MIXER

# WR-DX200 WR-DX200DAN



### 仕様

|               |                                         |                               |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 電 源           | AC100 V 50 Hz／60 Hz                     |                               |
| 消 費 電 力       | 34 W(電気用品安全法(IEC-J条件)に基づく)              |                               |
| 周 波 数 特 性     | 20 Hz ～ 20 kHz                          |                               |
| 入 力 換 算 雑 音   | -126 dBu typ(ソースインピーダンス150 Ω、IHF-A WTD) |                               |
| チャンネル間クロストーク  | -70 dB以下(20 Hz～20 kHz)                  |                               |
| ダイナミックレンジ     | 107 dB typ(IHF-A WTD、モノラルライン出力)         |                               |
|               | 105 dB typ(IHF-A WTD、ステレオライン出力)         |                               |
| A D / D A 変 換 | 32 bit (内部信号処理分解能 32bit／40bit浮動小数点演算)   |                               |
| サンプリング周波数     | 48 kHz                                  |                               |
| 信 号 遅 延       | 1.8 ms以下(アナログ入力～アナログ出力)                 |                               |
| 構 成           | アナログ入力                                  | モノラルマイク／ライン入力8系統、ステレオライン入力4系統 |
|               | アナログ出力                                  | モノラルライン出力8系統、ステレオライン出力2系統     |
|               | デジタル入力                                  | USB オーディオステレオ入力1 系統           |
|               |                                         | Dante 入力 16 系統 *2             |
|               | デジタル出力                                  | USB オーディオステレオ出力1 系統           |
|               |                                         | Dante出力 16系統 *2               |
|               | 内部入力チャンネル                               | 32系統                          |
| ミキシングバス       | 16系統                                    |                               |
| マトリクス         | 16系統                                    |                               |
| ファントム電源       | +48 V DC 1系統あたり最大 10 mA                 |                               |
|               | 8系統(モノラルマイク／ライン入力)に搭載                   |                               |
| ユーザーメモリー数     | 32                                      |                               |
| 使用温度範囲        | 0℃～45℃                                  |                               |
| 質 量           | 約3.5 kg                                 |                               |
| 外 形 寸 法       | 幅 480 mm 高さ 44 mm 奥行き 280 mm            |                               |
| 仕 上 げ         | 黒色塗装(マンセルN1近似色)                         |                               |

\*2 WR-DX200DAN のみ  
※0 dBu=0.775 Vrms

### 関連機器



#### エコーキャンセラーユニット

WR-PC200 オープン価格

WR-DX200シリーズ専用のエコーキャンセラーユニット

### 他社製関連機器



#### PoEインジェクター

BUFFALO BIJ-POE-1P2G

お問い合わせ先：株式会社バッファロー  
電話サポート：TEL 0570-086-008



#### スライドユニット

CSU-PU200-1-B

カナレ電気製スライドユニットです。  
本商品を使用することで、  
WR-PU200をラックに取り付けて  
使用できます

お問い合わせ先：カナレ電気株式会社  
WEB：https://www.canare.co.jp/contact/



#### サイドウッドパネル

CSWP-PU200-1-DG (ダークグレー)  
CSWP-PU200-1-DB (ダークブラウン)

WR-PU200を卓面に置いて使用すると  
きはカナレ電気製サイドウッドパネルを取り  
付けることができます。



#### ラックマウント金具

CRM-PU200-1-B

カナレ電気製ラックマウント金具です。  
WR-PU200をラックマウントする際に  
取り付けて使用できます。  
※専用ブラックパネル付

※この製品はパナソニックコネクツ株式会社取扱商品ではありません。  
仕様等につきましては当社が保証するものではありませんので、製品詳細  
につきましては直接お問い合わせください。

●iPad®はApple Inc.の登録商標です。  
●Dante®は、Audinate Pty Ltdの登録商標です。  
●その他、このカタログに記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

## パナソニック システムお客様ご相談センター



パナハヨイワ  
**0120-878-410**

ホームページからのお問い合わせは <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support>

受付：9時～17時30分 (土・日・祝日は受付のみ)  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 イメージングソリューション事業部

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。  
●本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1B409

2025・11・002・GR3

# Panasonic

デジタルミキサー

## WR-DX200 WR-DX200DAN

各オープン価格

# DIGITAL MIXER

## WR-DX200 series

# RAMSA



Dante



## リアル＋オンラインでのハイブリッド運用対応

RAMSA WR-DX200はハイブリッド運用でのエコーやノイズ、ハウリングといった会議音声の課題を解決。離れた空間を繋いで理想的な会議/講義のカタチを実現します。



## 明瞭なダブルトーク(双方向同時発言)を可能にするエコーキャンセラー機能

WR-DX200のエコーキャンセリングにより、ダブルトークの状況下においてもお互いの音声がつぶれることなく、クリアな音声での双方向コミュニケーションを実現します。



### エコーキャンセラーユニット WR-PC200

WR-DX200ではオプションのエコーキャンセラーユニットWR-PC200の装着により、8チャンネルにAEC (Acoustic Echo Canceller) の使用が可能。優れたエコーキャンセリング機能により快適なオンライン会議を実現。

## ミキサーとプロセッサの機能を1台にした1Uサイズのオールインワン

ミキサーとプロセッサの機能を1台に集約し、操作部を分離することで1Uサイズを実現。省スペース化により場所を選ばず、コンパクトな運用を可能にしました。

## フェーダーユニット、iPad®アプリでの映像機器との操作の一元化を実現

フェーダーユニットのWR-PU200、iPad®アプリに映像系AV機器の制御機能を搭載。WR-PU200とiPad®アプリのアサインブルキーにアサインでき、プロジェクターの電源ON/OFFやSHUTTERコマンドを割り付けすることで映像機器の簡易操作が可能。WR-DX200の操作ユニット1つで会議や講義の運営を実現します。



フェーダーユニット  
WR-PU200  
オープン価格

- 各フェーダーには自由にチャンネルアサイン可能
  - アサインブルキーにプリセット設定可能
  - 各チャンネルにON/OFFスイッチ実装
  - LANケーブルにて、DX200と接続 (PoE電源供給)
- ※DX200に電源供給機能が無い為PoEインジェクターを別途用意が必要



## アナログ入力/Dante®入力2機種をラインアップ

会議方法や授業形式により、部屋の大きさやレイアウトを柔軟に変える運用方法に対応できるよう Dante®搭載モデルをラインアップ。

Dante®システムでは16チャンネル分の音声が入りのデジタル配線となり、施工性も向上。アナログ的な減衰のない長距離伝送システムが構築可能で様々な規模のシステムに対応できます。

### ■端子説明

