

制御コマンド(LAN)

4K UHD 液晶ディスプレイ 対象モデル：TH-86/75/65/55/50/43SQC1J

2026/3/27

パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社

| 分類 | 機能 | 制御コマンド | | | | | 送信コマンド、応答コマンドのパラメータ | パラメータ説明 |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 送信コマンド[パラメータ] | 応答コマンド[パラメータ] | スタンバイ時(Power Save : On)*1 | スタンバイ時(Power Save : Off)*1 | スタンバイ時(Quick Start : On) | | |
| 基本制御 | 電源[入]/電源オン | PON | PON | 応答なし | 有効 | 有効 | | |
| | 電源[切]/スタンバイ | POF | POF | 応答なし | 無効 | 無効 | | |
| | 入力切換 | IMS (:***) | IMS | 応答なし | 無効 | 無効 | (トグル切換) HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1 | HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB |
| | 音量 | AVL:*** | AVL | 応答なし | 無効 | 無効 | 000 - 100 | 音量 : 0 ~ 100 |
| | 音量アップ | AUU | AUU | 応答なし | 無効 | 無効 | | |
| | 音量ダウン | AUD | AUD | 応答なし | 無効 | 無効 | | |
| | 音声ミュート | AMT (:*) | AMT | 応答なし | 無効 | 無効 | (トグル切換) 0 / 1 | 0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON |
| | アスペクト変更 | DAM:**** | DAM | 応答なし | 無効 | 無効 | FULL / NORM / NATV / ZOOM | FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム |
| 画質の調整 | 映像モード | VPC:MEN*** | VPC | 応答なし | 無効 | 無効 | DYN / GRH / SPT / STD | DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード |
| | バックライト | VPC:BLT*** | VPC | 応答なし | 無効 | 無効 | 000 ~ 050 | 0 ~ 50 |

問い合わせコマンド

| 分類 | 機能 | 問い合わせコマンド | | | | | 送信コマンド、応答コマンドのパラメータ | パラメータ説明 |
|-------|--------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 送信コマンド[パラメータ] | 応答コマンド[パラメータ] | スタンバイ時(Power Save : On)*1 | スタンバイ時(Power Save : Off)*1 | スタンバイ時(Quick Start : On) | | |
| 基本制御 | 電源状態 | QPW | QPW:* | 応答なし | 有効 | 有効 | 0 / 1 | 0 : スタンバイ状態 (Off) 1 : 電源ON状態 (On) |
| | 入力 | QMI | QMI:*** | 応答なし | 無効 | 無効 | HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1 | HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB |
| | 音量 | QAV | QAV:*** | 応答なし | 無効 | 無効 | 000 - 100 | 音量 : 0 ~ 100 |
| | 音声ミュート | QAM | QAM: * | 応答なし | 無効 | 無効 | 0 / 1 | 0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON |
| | アスペクト | QAS | QAS:**** | 応答なし | 無効 | 無効 | FULL / NORM / NATV / ZOOM | FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム |
| 画質の調整 | 映像モード | QPC:MEN | QPC:MEN*** | 応答なし | 無効 | 無効 | DYN / GRH / SPT / STD | DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード |
| | バックライト | QPC:BLT | QPC:BLT*** | 応答なし | 無効 | 無効 | 000 ~ 050 | 0 ~ 50 |
| その他 | モデル名 | QID | QID: ** *** * | 応答なし | 有効 | 無効 | 43 / 50 / 55 / 65 / 75 / 86 SQC1 J | パネルサイズ モデル 仕向け地 |
| | シリアル番号 | QSN | QSN:***** | 応答なし | 有効 | 有効 | アスキーコード9桁~15桁英数字 | 英数字・英大文字・空白・'- ' (0x30-0x39,0x41-0x5a,0x20,0x2d) |

*1: Quick Start : Off

制御コマンド(Serial)
4K UHD 液晶ディスプレイ 対象モデル：TH-86/75/65/55/50/43SQC1J

2026/3/27

パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社

| 分類 | 機能 | 制御コマンド | | | | | 送信コマンド、応答コマンドのパラメータ | パラメータ説明 |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| | | 送信コマンド[パラメータ] | 応答コマンド[パラメータ] | スタンバイ時(Power Save : On)*1 | スタンバイ時(Power Save : Off)*1 | スタンバイ時(Quick Start : On) | | |
| 基本制御 | 電源「入」/電源オン | PON | PON | 有効 | 有効 | 有効 | | |
| | 電源「切」/スタンバイ | POF | POF | 無効 | 無効 | 無効 | | |
| | 入力切換 | IMS (:***) | IMS | 無効 | 無効 | 無効 | (トグル切換) HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1 | HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB |
| | 音量 | AVL:*** | AVL | 無効 | 無効 | 無効 | 000 - 100 | 音量 : 0 ~ 100 |
| | 音量アップ | AUU | AUU | 無効 | 無効 | 無効 | | |
| | 音量ダウン | AUD | AUD | 無効 | 無効 | 無効 | | |
| | 音声ミュート | AMT (:*) | AMT | 無効 | 無効 | 無効 | (トグル切換) 0 / 1 | 0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON |
| アスペクト変更 | DAM:**** | DAM | 無効 | 無効 | 無効 | FULL / NORM / NATV / ZOOM | FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム | |
| 画質の調整 | 映像モード | VPC: MEN*** | VPC | 無効 | 無効 | 無効 | DYN / GRH / SPT / STD | DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード |
| | バックライト | VPC: BLT*** | VPC | 無効 | 無効 | 無効 | 000 ~ 050 | 0 ~ 50 |

問い合わせコマンド

| 分類 | 機能 | 問い合わせコマンド | | | | | 送信コマンド、応答コマンドのパラメータ | パラメータ説明 |
|-------|--------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 送信コマンド[パラメータ] | 応答コマンド[パラメータ] | スタンバイ時(Power Save : On)*1 | スタンバイ時(Power Save : Off)*1 | スタンバイ時(Quick Start : On) | | |
| 基本制御 | 電源状態 | QPW | QPW:* | 有効 | 有効 | 有効 | 0 / 1 | 0 : スタンバイ状態 (Off) 1 : 電源ON状態 (On) |
| | 入力 | QMI | QMI:*** | 無効 | 無効 | 無効 | HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1 | HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB |
| | 音量 | QAV | QAV:*** | 無効 | 無効 | 無効 | 000 - 100 | 音量 : 0 ~ 100 |
| | 音声ミュート | QAM | QAM: * | 無効 | 無効 | 無効 | 0 / 1 | 0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON |
| | アスペクト | QAS | QAS:**** | 無効 | 無効 | 無効 | FULL / NORM / NATV / ZOOM | FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム |
| 画質の調整 | 映像モード | QPC: MEN | QPC: MEN*** | 無効 | 無効 | 無効 | DYN / GRH / SPT / STD | DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード |
| | バックライト | QPC: BLT | QPC: BLT*** | 無効 | 無効 | 無効 | 000 ~ 050 | 0 ~ 50 |
| その他 | モデル名 | QID | QID: ** *** * | 有効 | 有効 | 無効 | 43 / 50 / 55 / 65 / 75 / 86 SQC1 J | パネルサイズ モデル 仕向け地 |
| | シリアル番号 | QSN | QSN:***** | 有効 | 有効 | 有効 | アスキーコード9桁~15桁英数字 | 英数字・英大文字・空白・'.' (0x30- 0x39,0x41-0x5a,0x20,0x2d) |

*1: Quick Start : Off