		標準モデル	ワイヤレスWAN(5G&LTE)モデル
品番	2026年10月版	FZ-40JA41XAJ	FZ-40JA41CAJ
	2026年4月版	FZ-40JA40XAJ	FZ-40JA40CAJ
OS※1		Windows 11 Pro	
CPU		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235H(Intel vPro® プラットフォーム) キャッシュ18 MB※2、P-core:最大ターボ周波数5.0 GHz、E-core:最大ターボ周波数4.4 GHz	
メインメモリー※2※3		16 GB(16 GB×1) DDR5 SO-DIMM	
グラフィックアクセラレーター		インテル® グラフィックス(CPUに内蔵)	
ストレージ※4		SSD 512 GB (PCIe)	
表示方式		14.0型FHD(1920×1080ドット)(16:9) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)、最小輝度 約1 cd/㎡/最大輝度 約1200 cd/㎡(平均)	
位置測位		–	対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS 測位誤差:CEP(50 %) 2.0 m 、2D RMS 4.8 m
無線LAN※5		インテル® Wi-Fi 7 BE201(6 GHz 対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応)※6	
ワイヤレスWAN		–	5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM対応※7)※8※9
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T※10	
Bluetooth※11		Bluetooth v5.4 Class1	
サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio®)、アレイマイク(AIノイズ除去付き)	
セキュリティ		セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)	
カードスロット		microSDメモリーカードスロット	
		–	nano SIMカードスロット
おもなインターフェース		USB Type-A(5 Gbps)ポート×1※12、USB Type-A(10 Gbps)ポート×1※12 、 USB Type-C® ポート(Thunderbolt ™ 4対応※13、USB4® 対応)×1※14 、 LANコネクター(RJ-45)×1、HDMI®出力端子×1※15 、ヘッドセット端子×1、拡張バスコネクター	
キーボード		OADG準拠(86キー):キーピッチ19 mm(横/縦)、バックライト搭載	
ポインティングデバイス		タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル、タッチモード:自動/ペンとタッチ/タッチのみ/ペンのみ/タッチ(手袋)/タッチ(水滴)	
カメラ		顔認証対応IRカメラ(カメラカバー付き):約500万画素	
センサー		照度センサー	
電源	ACアダプター※16	入力:AC100 V～240 V(50 Hz/60 Hz)、出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100 V専用)	
	バッテリーパック	10.8 V(リチウムイオン)、定格容量:6300 mAh	
バッテリー駆動時間※17	JEITA3.0※18	約13.0時間(動画再生時)、約30.0時間(アイドル時)	
バッテリー充電時間※19		約3.0時間(電源オフ・オン時)、バッテリーパック増設時:約6.0時間(電源オフ・オン時)	
消費電力※20		最大約110 W	
外形寸法(突起部除く)		幅354.0 mm × 奥行301.0 mm × 高さ54.4 mm	
本体質量※21		約3.4 kg	約3.42 kg
堅牢性能※22		耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)、90cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート)、防塵・防滴:IP66準拠、耐振動:MIL-STD-810H準拠	
使用環境条件※23		動作温度:－10 ℃～50 ℃　動作湿度:30 %RH～80 %RH(結露なきこと)　保管温度:－20 ℃～60 ℃　保管湿度:30 %RH～90 %RH(結露なきこと)	
無償保証※24		3年間　引き取り保守	
エネルギー消費効率/達成率※25		目標年度2022年度:12区分14.0[kWh/年] AAA	
環境※26		PCグリーンラベル:★★★V14、グリーン購入:○	
付属品		ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン、テザー(ペン用ケーブル)、取扱説明書 等	

●本製品には「Microsoft 365 1か月無料試用版」がインストールされています。5日間の試用期間中に「Microsoft 365 Personal」を選択し、支払い情報を登録(契約／クレジットカードの入力)した場合、その時点から追加で1か月間無料で利用でき、その後料金が発生します。購入後すぐに支払い情報を登録(契約／クレジットカードの入力)した場合は、翌月(1か月後)から料金が発生します。Office製品の詳細については、日本マイクロソフト株式会社のサイトをご覧ください。https://support.microsoft.com/ja-jp/office

アタッチメントオプション(別売)

拡張エリア*1 (後)
・拡張インターフェース①(VGA/シリアル/LAN)
・拡張インターフェース②(シリアル/USB Type-A (5 Gbps)/HDMI)
・拡張インターフェース③(USB Type-A (5 Gbps)x2/HDMI)
・拡張インターフェース④(HDMI/ USB Type-C®/ USB Type-A (5 Gbps)



●オプション取付時は、ビス締結が必要です。専用ネジで取り付けてください。
●アタッチメントオプションを対象本体と別にご購入された場合には、その無償保証期間はご購入日より1年間となります。尚、当社無償保証延長サービスに本体を登録いただいている場合、その備考欄にオプションの品番と製造番号をご入力いただければ、その無償保証期間も本体と同様の期間となります。
*1 各拡張エリア内のオプションを同時に装着することはできません。

■アタッチメントオプション一覧

取付エリア	品番	メーカー希望小売価格	オプション
拡張エリア*1 (後)	FZ-VCN401U	17,600円(税込)	拡張インターフェース① (VGA/シリアル/LAN)
	FZ-VCN402AU	22,000円(税込)	拡張インターフェース② (シリアル/USB Type-A (5 Gbps)/HDMI)
	FZ-VCN403AU	22,000円(税込)	拡張インターフェース③ (USB Type-A (5 Gbps)x2/HDMI)
	FZ-VCN406AU	22,000円(税込)	拡張インターフェース④(HDMI / USB Type-C®/USB Type-A (5 Gbps))
拡張エリア*1 (左)	FZ-VDM401AU	17,600円(税込)	DVDドライブ
	FZ-VSC402U	17,160円(税込)	スマートカードリーダー
	FZ-V2S401T3U	オープン価格	SSDパック(増設用 1 TB)
拡張エリア*1 (パームレスト)	FZ-VNF401BU	22,000円(税込)	非接触ICカードリーダー
拡張エリア*1 (右)	FZ-VSC401U	12,100円(税込)	スマートカードリーダー
	FZ-VZSU1XU	24,200円(税込)	バッテリーパック

Windows 11

主なオプション パナソニック純正

ショルダーストラップ 消耗品
FZ-VNS401U
メーカー希望小売価格:5,170円(税込)



ACアダプター※1 周辺機器
CF-AA5713A2S
メーカー希望小売価格:11,000円(税込)
質量:約360 g(電源コードは除く)
電源コード付属※2
※同等品を本体に標準添付。



バッテリーチャージャー 周辺機器
FZ-VCB551JS
メーカー希望小売価格:37,510円(税込)
4連式
ACアダプター同梱※3



増設用 RAMモジュール 周辺機器
FZ-BAZ2516
オープン価格
メモリー:16GB DDR5 SO-DIMM



スタイラスペン 消耗品
FZ-VNP027U
メーカー希望小売価格:1,980円(税込)
※同等品を本体に標準添付。



保護フィルム 消耗品
FZ-VPF39U
メーカー希望小売価格:7,590円(税込)
●クリアタイプ
●交換用
※同等品を本体に標準装着済。



※画像はイメージです。

バッテリーパック※4 消耗品
FZ-VZSU1XU
メーカー希望小売価格:24,200円(税込)
定格容量:6300 mAh/10.8V
質量:約366 g
※同等品を本体に標準添付。



● オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴、耐高温/耐低温加工を施していません。 ● オプションの在庫状況、対応品番については、ウェブサイトでご確認ください。
● オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ● バッテリーは、パナソニックPC専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。
※1 本体用のACアダプターです。 ※2 本製品はAC100 V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。 ※3 バッテリーチャージャーご使用時には、バッテリーチャージャーに同梱のACアダプターを使用してください。 ※4 バッテリーパック単体を充電される場合は指定のバッテリーチャージャーをお使いください。

接続検証済車載オプション

ドッキングステーション



カーアダプター
※ペアワイヤー



カーアダプター
※シガーソケット



品 名	品 番	備 考
ドッキングステーション	7160－1728－00(インターフェース:有)	ドッキングステーション/クレードル製造元:Gamber-Johnson LLC. カーアダプター製造元:LIND ELECTRONICS, INC. 輸入代理店:ミカサ商事株式会社 ※本商品の商品内容・価格・品質保証等については、販売元でパートナー会社である「ミカサ商事 大阪営業部」へご連絡ください。 ※問い合わせ先:osaka_gj@mikasa.co.jp
クレードル	7160－1729－00(インターフェース:無)	
カーアダプター	LND-DC120HWJ(ペアワイヤータイプ)	
	LND-DC120J(シガーソケットタイプ)	

●左ページの本体はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※1 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能を使ってインストールされたOSのみサポートします。インストールされるWindowsのバージョンは、順次最新に変更して出荷しています。バージョン変更の際、ドライバー・アプリケーションも一部変更となる場合があります。 ※2 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1 GB=1,073,741,824バイト。 ※3 メモリーの増設には、別売の指定RAMモジュールをご使用ください。 ※4 ストレージ容量は1 GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で表示される場合があります。ストレージ容量の一部をリカバリー領域・システム領域として使用します(ユーザー使用不可)。 ※5 有効距離は802.11b/g/n/ax/be(2.4 GHz)見通し50 m、802.11a/n/ac/ax/be(5 GHz/6 GHz)見通し30 mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。 ※6 5 GHz帯チャンネルを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。また、6 GHz帯チャンネルを使用して本機と通信するには、6 GHz帯に対応した無線LANアクセスポイントが必要です。本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠の表記は、他の準拠製品との接続性を保証するものではありません。 ※7 eSIMでの通信ができない場合もございますので、必ずご契約の前に通信事業者にご確認ください。当社で動作確認済みの通信業者については、下記サイトを参照願います。https://jp-pc-support.connect.panasonic.com/supplement/su220113 ※8 SIMロックはかかっていません。国内専用です。回線業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。 ※9 受信時最大3.5 Gbps/送信時最大0.9 Gbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。LTE契約のSIMを使用した場合、通信業者により接続性は保証されておりません。 ※10 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。 ※11 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。BluetoothのバージョンはWindows OSバージョンに依存します。 ※12 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※13 Thunderbolt™ 4は、Thunderbolt™ 3対応機器も接続可能です。 ※14 USB 3.2、USB Power Delivery、DisplayPort Alternate Modeに対応しています。USB Type-C® 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※15 HDMI®対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※16 本製品はAC100 V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。 ※17 バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定・OS等のアップデート適用状況により変動します。周辺機器接続や動作条件によって消費電力が著しく増加する場合、バッテリー駆動時間は大幅に短くなることがあります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。 ※18 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver. 3.0)に基づいて測定した目安の時間。
※19 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。 ※20 パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは、パソコン本体で約0.5 Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.15 Wの電力を消費します。 ※21 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 ※22 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 ※23 高温・低温環境での使用時は、やけど、低温やけど、凍傷防止のため、直接触れないでください。周辺機器の一部は正常に動作しない場合があります。周辺機器の使用環境条件を確認してください。高温環境での継続使用は製品寿命が短くなりますので、ご使用は避けてください。低温環境では、起動時間がかかる場合や、バッテリー駆動時間が短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時は、起動時にフラッシュメモリードライブの予熱に電力を消費するため、バッテリー残量が少ないとパソコンが起動しない場合があります。 ※24 保証についての詳細は26ページをご覧ください。 ※25 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623(2014)に規定する方法、および「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)解説～クライアント型電子計算機編～(目標年度2022年度)」(JEITA)を参考に測定した年間消費電力量[kWh/年]です。達成率の表示は、2022年度目標に対し、100 %以上の場合:140 %以上=AAA、110 %以上～140 %未満=AA、100 %以上～110 %未満=A、100 %未満の場合:その値(%)です。 ※26 詳細は、裏表紙の「環境配慮項目」をご覧ください。